

JD 3500 EB

ARKEN[®]

Hayat Hiç Durmasın...



JENERATOR

Tipi	Tek - Fazlı
Voltaj Regülasyonu	Elektronik Voltaj Regülatörlü - AVR
Frekans (Hz)	50
Nominal AC Voltaj (V)	220
Nominal AC Gücü	2,5 kW
Maksimu AC Gücü	2,8 kW
Güç Faktörü	COS ϕ = 1

MOTOR

Model	Briggs & Stratton
Tipi	Üsten Valfli OHV - Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı
Bore x Stroke (mm)	70 x 54
Silindir Hacmi (ml)	208
Maksimum Gücü (HP / - d/dk)	7.0 / 3600
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Tank Kapasitesi (L/gal)	15
Sürekli Çalışma Süresi (saat)	11
Yağ kalitesi	SF veya Daha yüksek kalite
Ateşleme sistemi	T.C.I.
Marş Sistemi	Elektrik Marşlı
Gürültü Seviyesi (7m)dB(A)	67

STANDART ÖZELLİKLER

Yakıt Seviye Göstergesi	√
Motor çalıştırma anahtarı	√
Voltmetre	√
AC devre kesici - şalter	√
AC Priz	√
İkaz Lambası	√
Teker & Tutma kolu	-
Akü (Elektrikli marş için)	9Ah
Çalışma Saati	-
DC Çıkış	√
DC Devre kesici - şalter	√

PAKET BOYUTLARI

Boyutlar: B x E x Y (mm)	690 x 502 x 510
Brüt Ağırlık (kg)	54
Net Ağırlık (kg)	52